



SUMMACUT R SERIES

Prenovljena rezalna glava visoke hitrosti omogoča visoko natančnost pri zanesljivem in enostavnem izrezu folije.



■ Zanesljivo vodenje do 8 metrov

Rezanje velikanskih izrisov več kopij in natančnih panelov brez stalnega nadzora nad delovanjem rezalnika. Vgrajena vodila medija in titanijsko prevleko, natančno poravnani pogonski valj vgrajeni v rezalniku SummaCut brezhibno vodi folijo pri izrezu, s tem povečuje natančnost izreza in sočasno zmanjšuje obrabo vaše opreme.

■ Izrez kontur

Sistem OPOS X na rezalnikih SummaCut R prebere prenatisknjene registracijske markerje na foliji. Interni program rezalnika na to izračuna popačenje po dolžini ali zamik osi ter začetno točko rezanja. Rezultat tega je visoko avtomatiziran izrez prenatisknjene grafične izdelkov.



Velika nadzorna plošča je enostavna za uporabo in omogoča hitro nastavitve pritiska, hitrosti ali načina rezanja.

■ Flexcut

Posebnost rezalnikov Summa je način izreza FlexCut pri čem je možno iz folije popolnoma izrezati posamezen element. Rezalnik izreže folijo in nosilni material, na določeni razdalji pa izreže samo folijo in tako omogoči, da izrezani vzorec ostane še vedno nekoliko pritrjen, ter se lahko varno premika skupaj z folijo. Po končanem delu, se tako izrezani vzorec na enostaven način loči od nosilne folije.

Opos X sistem za pozicioniranje omogoča brezhiben izrez prenatisknjene folije, natančno in zanesljivo.



SUMMACUT R SERIES

D60-R
D120-R
D140-R
D160-R

Tehnični podatki

Hitrost	do 1131 mm/s, diagonalno			
Pospešek	do 3 g diagonalno			
Pritisk noža	0 - 400 gramov, v korakih po 5-gramov			
Mehanska ločljivost	0,0127 mm ±0,1 mm;			
Ponovljivost	a) do 8 m dolžine pri širini folije < 76,2 cm b) do 4 m dolžine pri širini folije > 76,2 cm			
Nabor orodij	<ul style="list-style-type: none"> • Standardni nož ter nosilec za standardno, reflektivno in fluorescentno folijo • 60° nož ter nosilec za debelejšje materiale: (sandblast) folija za peskanje ipd. • Pisalo • Luknjač 			
Največa širina medija	D60-R	D120-R	D140-R	D160-R
	67 cm	127 cm	142 cm	164 cm
	D60-R FX : rola : 11,5 - 66 cm / pola : 11,5 - 77 cm FX podpira 6 širin medija : 61 - 50 - 40 - 29 - 21 - 11,5 cm (izklopljen senzor)			
Največja dolžina	50 m			
Debelina medija	Standardni nož: 0,25 mm Nož za debejšji material (sandblast): 0,8 mm			
Površina rezanja	D60-R	D120-R	D140-R	D160-R
	60 cm	120 cm	135 cm	157,5 cm
Razširjeni način	63 cm	123 cm	138 cm	160,5 cm
	D60-R FX: 57,5 - 47 - 37,5 - 27 - 19 - 9,5 cm			
Vhodni spomin	16 MB			
Vmesnik	USB 1.1 in zaporedni RS-232 C (do 57600 baud)			
Jezik	DM/PL, HP-GL, HP-GL/2			
Priključek	100-120 /220 - 240 Vac, 50/60 Hz, 85 VA max			
Obratovanje	15 - 35° C ; relativna vlaga 35 - 75%			
VxŠxG-teža	D60-R(Fx): 30 x 100 x 35 cm - 15 kg			
	D120-R: 112 x 160 x 68 cm - 42 kg (skupaj s stojalom in košaro)			
	D140-R: 114,5 x 175 x 68 cm - 48 kg (skupaj s stojalom in košaro)			
	D160-R: 114,5 x 198 x 68 cm - 54 kg (skupaj s stojalom in košaro)			

- masivno metalno stojalo s košaro (opcija za D60 - D80 SE model)
- OPOS X : Sistem za Optično Pozicioniranje
- Par flanš za folijo
- 2 standardna nožka in 1 nosilec (standard)
- Pisalo - flomaster
- Ročni rezalnik medija
- Povezovalni kabel za USB (5m)
- Priključni kabel
- Navodila za hitri zagon (Quick start Manual)
- CD z večjezičnim navodilom za uporabo in programom za Windows "Summa Cutter Control"
- Rezalni programi za Mac in Windows ter CorelDraw in Illustrator vmesnik (plug-in)

Pripomočki in potrošni material

- 391-332 : Standardni nosilec noža
- 391-358 : Komplet 5 nožkov za debelejšje materiale
- 391-360 : Komplet 5 standardnih nožkov
- 391-363 : Nosilec noža za debelejšje materiale
- 391-510 : Dodatni par flanš za rolo
- 391-595 : Set za luknjač
- 399-050 : Stojalo (D60-R)
- 399-075 : Stojalo s košaro (D60R)
- MP06BK : Komplet 4 flomastrov
- Mp0646 : Komplet 4 kemičnih svinčnikov



Namizni model
(Samo D60-R)



Stojalo kot opcija
(Samo D60-R)



Priložen program Winplot za rezalnike in brezplačna nadgraditev z naše spletne strani. Program je brez strojne zaščite in ga je možno instalirati na vse vaše osebne računalnike.

Local Summa Dealer:

MILOŠEV GORAN, SERVIS CAD OPREME
SONČNI LOG 2B, 1370 LOGATEC, SLOVENIJA
041 517 070 gmilosev@siol.net
www.servis-gm.com

Summa

Rochesterlaan 6
8470 Gistel, Belgium
Tel: +32-59 270011
Fax: +32-59 270063
E-mail: info@summa.eu

www.summa.eu